



Not-Halt-Taste


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



aktiv-leuchtende Not-Halt-Taste mit Diagnoseeinheit

- aktiv rot leuchtende Not-Halt-Taste nach EN ISO 13850:2015
 - Blockierschutzkragen gelb leuchtend, blinkt nach Betätigung
 - die Not-Halt-Taste leuchtet nur im aktiven Zustand und ist im inaktiven Zustand nicht als Not-Halt-Taste erkennbar (grau). Die Not-Halt-Funktion ist deaktiviert
 - die integrierte Diagnoseeinheit überwacht permanent den Zustand der Beleuchtung
 - bei Ausfall der Beleuchtung wird sofort das Not-Halt-Signal ausgelöst
 - M12-Anschluss für schnelle Montage
 - Schutzart IP65
 - auch als Panel-Lösung lieferbar
- | | |
|------------------------|--------------------------|
| überlistsicher | Ja |
| Schaltstellungsanzeige | Nein |
| Blockierschutzkragen | Ja |
| Entriegelung | Rechts- und Linksdrehung |
| Norm | EN ISO 13850:2015 |

Pilzknopf	rot
Frontrahmen	gelb



SIL_QRBDUV00M125